



## FX6M-2P4

Autonics markali, FX6M-2P4 fiyatı ve ürün ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Urun Kodu FX6M-2P4 Gösterim yöntemi 6-hane 7-segment LED Çalışma yöntemi Sayıcı: Yukari sayim, Asagi sayim, Asagi/yukari sayim Zamanlayici: Yukari sayim, Asagi sayim Terminal Terminal blogu Çıkis islevi Enerjide gecikme, Yanip sönme Besleme 100-240VAC~ 50/60Hz Zaman islevi Enerjide baslama Harici Besleme Azami 12VDC  $\pm 10\%$  50mA Sinyal Giriş yöntemi Gerilim giriş (PNP), Gerilim yok giriş (NPN) Azami Sayım Hizi 1, 30, 2k, 5k [cps] Azami sinyal genişliği 20ms Hafıza koruma Yaklaşık 10 yıl Ayar aralığı 0.1 sn - 99999.9 sn, 1 sn - 999999 sn, 0.01 sn - 99 dk 59.99 sn, 0.1 sn - 999 dk 59.9 sn, 0.1 dk - 99999.9 dk, 1 sn - 99 saat 59 dk 59 sn, 1 dk - 9999 saat 59 dk, 0.1 saat - 99999.9 saat Kontrol çıkışı\_Türü 2 setli Kontrol çıkışı\_Röle SPDT (1c): 2 Kontrol çıkışı\_NPN açık kolektör 2 Koruma yapısı IP20(ön panel) Onay Ortam sıcaklığı -10 - 55?, depolama: -25 - 65? Ortam nemi 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH Ağırlık Yaklaşık 265g (Yaklaşık 200g) -Ağırlık ambalajı içerir. Parantez içindeki ağırlık sadece birim içindir. -Ortamin dayanım değerleri, donma ya da yoğunlaşma olmayan ortamlar için geçerlidir.

DETAYLI INCELE

**elektroshop**  
elektronik marketiniz

elektroshop.com.tr - Türkiye'nin Online Elektronik Alışveriş Sitesi

Türkiye'nin elektronik pazaryeri ElektroShop, ürün çeşidi, avantajlı fiyatları ve %100 güvenli alışverişe olanak sağlayarak kurulduğu 2010 yılından bu yana alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği online alışveriş sitelerinden biri olmaya devam ediyor.

Telefon : 0850 333 18 23

E-Posta : [info@elektroshop.com.tr](mailto:info@elektroshop.com.tr)

Web : [www.elektroshop.com.tr](http://www.elektroshop.com.tr)